

# あうるすぽっと 照明設備リスト

H29年4月 現在

常設器材	回路	↓基本吊り↓		
Pro Sus	・C型 20A 10回路 ・C型 30A 2回路(ND) ・DMX回線(2系統)	フレネル1KW×9		
プロセニウムコンセント	・C型 20A 20回路 ・C型 30A 2回路(ND) ・DMX回線(2系統)	※灯体なし		
1 Sus	・C型 20A 20回路 ・C型 30A 2回路(ND) ・DMX回線(2系統)	SF26X10 SF36X10 フレネル1KW×9		
2 Sus	・C型 20A 20回路 ・C型 30A 2回路(ND) ・DMX回線(2系統)	SF26X10 SF36X10 フレネル1KW×9		
3 Sus	・C型 20A 20回路 ・C型 30A 2回路(ND) ・DMX回線(2系統)	SF26X10 SF36X10 フレネル1KW×9		
UH ※枠140×140 (1色16灯)	・12灯×6本(4色 200W)#71#72#78#68	※キャットウォーク固定昇降不可		
フロント(下・上)	・C型 20A 8回路 ・C型 30A 1回路(ND) ・DMX回線(2系統)	SFズームX12		
第一シーリング	・C型 20A 12回路 ・C型 30A 1回路(ND) ・DMX回線(2系統)	SFズームX18		
第二シーリング	・C型 20A 12回路 ・C型 30A 1回路(ND) ・DMX回線(2系統)	SFズームX18		
フォロースポット		クセノンピン 1kw×2		
下手ギャラリコンセント盤	・C型 30A 20回路 ・C型 30A 12回路 ・C型 30A 2回路(ND)	プロセニウムコンセントと共通 ステージ回路下上1～6と共通 ステージ回路L1, 2と共通		
ステージ	・下,上手 C型 30A 15回路 ND 1回路 ・舞台奥 C型 30A 12回路			

## 調光卓 松下製 パコリスIII

プリセットフェーダー × 80本 × 3段(240本×1段)  
 記憶シーン × 1000シーン  
 サブマスター X 30本 X 100ページ  
 フリーフェーダー X 5本  
 COMOS JAScii 対応

## 仮設電源盤 (舞台奥下上)

3相4線 200A 60KVA  
 単相3線 100A 20KVA  
 3相3線 50A 10KVA

仮設電源盤付属 C20A×4口 ・C30A×4口 ・C60A×4口 ・平行×4口 ・D20A×4口(200V) ・DMX2系統  
 電源ケーブル、C60A ケーブル、D20Aケーブル及び変換はありません  
 仮設電源使用の際は 事前に打ち合わせをお願いいたします  
 また つなぎこみを行なう作業員は 有資格者に限ります  
 つなぎこみの際は 必ずホールスタッフに声をかけて下さい  
 電源盤と持ち込み機器の間に 必ずブレーカーを設置してください